

# ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY - MEX SÉRIA

Robustné elektromagnetické zámky pre povrchovú montáž sú určené pre typy dvier a brán s pevným dorazom. Výrobok sa skladá z elektromagnetu, ktorý sa inštaluje na pevnom ráme a z nárazovej platničky namontovanej na pohyblivej časti dverí alebo brány. Nárazová platnička je dodávaná s maticou, ktorá jej dovoľuje, aby sa prispôbila, takže pri zatvorení dverí sa automaticky zarovná a prilne k magnetu. Magnetická sila zámku potom spoľahlivo zabezpečí dvere. Prerúšením prívodu elektrického prúdu k magnetu sa dvere uvoľnia.

Elektromagnetický zámok so zabezpečovacou silou 300 kg, určený pre povrchovú montáž. Dodáva sa spolu s konzolou pre upevnenie na dverovú zárubňu.



## Elektromagnetický zámok 300 kg, bez signalizácie

- napájanie: 12 VDC, 270 mA, 3.3 W
- časové oneskorenie zatvorenia: 2 až 10 sekúnd
- rozmery: 241x52x28 mm (š x v x h)
- signalizácia: nie je
- zabezpečovacia sila: do 300 kg
- montáž: povrchová

obj. číslo: **MEX 400**

Elektromagnetický zámok so zabezpečovacou silou 300 kg, určený pre povrchovú montáž. Zámok je osadený signalizačnou LED diódou a obsahuje kontakty pre výstup signalizácie, upozorňujúcej na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí. Zámok sa dodáva spolu s konzolou, ktorá umožňuje jednoduché upevnenie k dverovej zárubni.



## Elektromagnetický zámok 300 kg, so signalizáciou

- napájanie: 12-24 VDC, 270 mA / 180 mA, 3.3 W (duálne napájanie - mení sa automaticky)
- časové oneskorenie zatvorenia: 2 až 10 sekúnd
- rozmery: 241x52x28 mm (š x v x h)
- signalizácia: áno + LED
- zabezpečovacia sila: do 300 kg
- montáž: povrchová

obj. číslo: **MEX 430**

Elektromagnetický zámok so zabezpečovacou silou 600 kg, určený pre povrchovú montáž. Zámok je osadený signalizačnou LED diódou a obsahuje kontakty pre výstup signalizácie, upozorňujúcej na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí. Zámok sa dodáva spolu s konzolou, ktorá umožňuje jednoduché upevnenie k dverovej zárubni.



## Elektromagnetický zámok 2 x 300 kg, so signalizáciou

- napájanie: 12-24 VDC, 270 mA / 180 mA, 3.3 W (duálne napájanie - mení sa automaticky)
- časové oneskorenie zatvorenia: 2 až 10 sekúnd
- rozmery: 280x52x28 mm (š x v x h)
- signalizácia: áno + 2 x LED
- zabezpečovacia sila: 2 x 300 kg
- montáž: povrchová

obj. číslo: **MEX 630**

**Nárazová platnička pre MEX 400, MEX 430 a MEX 630**  
Rozmery: 160x45x13,3 mm (š x v x h)  
(nárazová platnička je súčasťou každého elektromagnetického zámku MEX)



všetky nárazové platničky sa dodávajú s maticou, podložkami a montážnymi skrutkami



Elektromagnetický zámok so zabezpečovacou silou 600 kg, určený pre povrchovú montáž. Zámok je osadený signalizačnou LED diódou a obsahuje kontakty pre výstup signalizácie, upozorňujúcej na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí. Zámok sa dodáva spolu s konzolou, ktorá umožňuje jednoduché upevnenie k dverovej zárubni.



## Elektromagnetický zámok 600 kg, so signalizáciou

- napájanie: 12-24 VDC, 270 mA / 180 mA, 3.3 W (duálne napájanie - mení sa automaticky)
- časové oneskorenie zatvorenia: 2 až 10 sekúnd
- rozmery: 265x71x40 mm (š x v x h)
- signalizácia: áno + LED
- zabezpečovacia sila: 600 kg
- montáž: povrchová

obj. číslo: **MEX 730**

**Nárazová platnička pre MEX 730**  
Rozmery: 175x62x13,3 mm (š x v x h)  
(nárazová platnička je súčasťou každého elektromagnetického zámku MEX)

